



—— (A 键) SET

—— (B 键) MODE

A. 功能简介

- 3.5 位计时功能，显示时、分、秒、日、月

B. 产品功能模式

1. 在设置情况下，按 B 键不动可激活它的自动运行功能。
2. 在时钟模式下，按 B 键一次显示日期，按 B 键两次显示秒。再按 B 键返回正常显示模式。
3. 时间日期设置
 - 按 A 键两次进入设置模式，项目选择顺序如下：
月 → 日 → 时 → 分
 - 调整“时”时，“A”表示上午，“P”表示下午。
 - 按 B 键调整选择项目
 - 按 A 键确认。

C. 质量标准

- 机芯尺寸 : $\Phi 36.30\text{mm}$
- 厚度 : 7.70mm
- 工作温度 : $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- 工作电压 : 3.0V
- 电池型号及容量 : CR2025(容量 170m Ah)
- 准确精度 : ± 90 秒/月
- 静态平均电流 : $\leq 1.63\mu\text{A}$ (静态最大电流: $3.5\mu\text{A}$)
- 电池使用寿命 (90%) : ≥ 24 个月(日本电)

	制 作	审 核	批 准
签 名	冯碧颜	徐治中	宋检望
日 期	12/12/11	12/12/18	12/12/18