



—— (A 键) SET

—— (B 键) MODE

A. 功能简介

- 3.5 位计时功能，显示时、分、秒、日、月。

B. 产品功能模式

1. 在设置情况下，按 A 键不动可激活它的自动运行功能。
2. 在时钟模式下，按 A 键一次显示日期，按 A 键两次显示秒。再按 A 键返回正常显示模式。
3. 时间日期设置

按 B 键两次进入设置模式，项目选择顺序如下：

月 → 日 → 时 → 分

按 A 键调整选择项目

按 B 键确认。

C. 质量标准

- 机芯尺寸（包含突出） : 20.25*16.25mm
- 厚度（不包括蜂鸣片） : 5.2^{+0.2}₋₀ mm
- 工作温度 : -10℃~60℃
- 工作电压 : 1.5V
- 准确精度 : ±90 秒/月
- 电池型号 : SR626
- 静态最大驱动电流 : ≤2.5 uA (T=25℃)
- 静态平均驱动电流 : ≤2.0 uA (T=25℃)
- 电池寿命 : 12 个月(精工电)

	制 作	审 核	批 准
签 名	冯碧颜	徐治中	宋检望
日 期	08/07/01	08/07/01	08/07/01